





Abbildung 4: Feuerwehrtafelnkarte (hier die Rückseite) (Quelle: SFSG)

#### Abschließende Maßnahmen:

- ▶ Laufkarte(n) wieder einsortieren.
- ▶ BMA zurückstellen, zuvor eventuelle Abschaltungen („Akustische Signale ab“, „Summer ab“, „Brandfallsteuerung ab“, „ÜE ab“) zurücknehmen.
- ▶ Die Klappe(n) des FBF und ggf. des FAT abschließen.
- ▶ Geöffnete Zugänge und Zufahrten zum Objekt schließen; sofern diese abgeschlossen waren, auch wieder abschließen.
- ▶ Objektschlüssel wieder im FSD deponieren und bei Vorhandensein das Anziehen des Magnetschalters an der Außenklappe des FSD abwarten.
- ▶ Übergabe des Objektes an den Objektverantwortlichen, sofern dieser vor Ort ist oder in vertretbarer Zeit (15-30 Minuten nach Einsatzende) anwesend sein kann.
- ▶ Einsatzabschlussmeldung an die ILS geben.

#### IMPRESSUM

**Herausgeber:** Staatliche Feuerwehrschule Geretsried · Sudetenstr. 81, 82538 Geretsried · [www.sfsg.de](http://www.sfsg.de)  
**Gestaltung:** Adler ProMedia Werbeagentur, Geretsried · [www.adlerpromedia.de](http://www.adlerpromedia.de)  
**Druck:** Druck & Werbung Golmayer, Geretsried · [www.golmayer-druck.de](http://www.golmayer-druck.de)  
**Auflage:** 1.000; 07/2019; Version 1.1  
Nachdruck mit freundlicher Genehmigung der Staatlichen Feuerwehrschule Geretsried.

## Handlungsempfehlungen Brandmeldeanlagen (BMA)



Taschenkarte für den Feuerwehreinsatz